PEGELMODUL - EINSTELLUNGEN 920*-932-933-945-946

Für das Modell 920 gelten eingeschränkte Einstellungsmöglichkeiten*.

Wir empfehlen die genauen Einstellungen mit Ihrem Fachhändler vorzunehmen!

Bass Level

Pegel der Mittel-Hochtoneinheit → Basslevel

Resistor 0 - 33 Ohm - PR<Wert> Parallelschaltung sinnvoll

Frequenzbereich: 300 - 30000 Hz

kleiner Wert: weniger Bass / großer Wert: mehr Bass

Da aus technischen Gründen der Bass nicht regulierbar ist, wird die Mittel-Hochtoneinheit im Pegel variiert. Dadurch ergibt sich im Verhältnis eine Basspegelverschiebung, aber auch eine Verringerung des Wirkungsgrades bei großen Werten.

Tweeter Level*

Pegel des Hochtöners

Resistor 10 - 47 Ohm - PR<Wert>

Frequenzbereich: 3000 - 30000 Hz

kleiner Wert: mehr Hochton / großer Wert: weniger Hochton

Tweeter Frequenz*

Übergangsfrequenz des Hochtöners

Capacitor - HT1 / HT2

Frequenzbereich: 3000 - 8000 Hz

kleiner Wert: weniger unterer Hochton / großer Wert: mehr unterer Hochton

Keynote 300Hz

Übergangsfrequenz Bass - Mitteltöner (Grundton)

Capacitor - MT1 / MT2

Frequenzbereich: 250 - 800 Hz

kleiner Wert: weniger Grundton / großer Wert: mehr Grundton

Mid-Level

Pegelabsenkung Mittelton. Neutral ohne Widerstand!

Resistor 15 - 47 Ohm - PR<Wert>

Frequenzbereich: 900 - 4000 Hz

kleiner Wert: starke Mitteltonsenke / großer Wert: geringe Mitteltonsenke

Impedanz- Linearisierung*

Resistor 10 - 47 Ohm - IR<15> / IR<22>

Einstellungen sind Verstärker-abhängig! Probieren!

SEHRING AUDIO SYSTEME GmbH Neuköllnische Allee 144 12057 Berlin Tel.: +49 30 61709809 info@sehring-audio.de

PEGELMODULE

Standard-Werte:	**920***	**932**	**933**	**945**	**946**
Bass Level		PR22	PR15	PR4.7	PR3.3
2. Steckplatz		------	------	PR4.7	PR3.3
3. Steckplatz		------	------	------	------
Tweeter Level*	------	------	------	------	------
Tweeter Frequenz*	HT1	HT2	HT2	HT2	HT2
2. Steckplatz	------	------	------	------	------
Keynote 300Hz		MT2	MT2	MT2	MT2
2. Steckplatz		------	------	------	------
Mid-Level		------	------	------	------

Ihre Einstellungen (Notizen):

Bass Level	____	____	____	____	____
Tweeter Level*	____	____	____	____	____
Tweeter Frequenz*	____	____	____	____	____
Keynote 300Hz	____	____	____	____	____
Mid-Level	____	____	____	____	____

Erhältliche Pegelmodule:

Resistor:	PR 1.0 - 2.2 - 3.3 - 10 - 15 - 18 - 22 - 33 - 47
	IR 15 - 22
Capacitor:	HT1 - HT2 - MT1 - MT2

Die Pegelmodule sind nicht im Lieferumfang der Lautsprecher enthalten.

Sie werden individuell für Ihre Hörsituation über Ihren Fachhändler angepasst.

SEHRING AUDIO SYSTEME GmbH Neuköllnische Allee 144 12057 Berlin Tel.: +49 30 61709809 info@sehring-audio.de